

VENTOUSE MURALE À ÉMISSION DE COURANT

Maintien hors tension
20 à 40 daN

UTILISATION

Retenue Électromagnétique pour porte coupe-feu

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Montées sur une partie fixe, ces ventouses assurent le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une contre-plaque.

La libération est obtenue:

- Par commande électrique à distance (impulsion de la tension d'alimentation).

Le retour à la position "maintien" s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale, après avoir coupé la tension d'alimentation.



			Contre-plaque
Référence standard	VDM 45-20 B	VDM 45-40 B	CP50 ou CPA50
Référence boîtier standard bouton signal	VDM 45-20 BBS	VDM 45-40 BBS	CP60 ou CPA60
Force de maintien (DaN)	20	40	
Tensions standard	24 ou 48 Vcc		
Consommation (W)	2 / 2,5	2 / 2,5	

✓ CONFORME
DAS
NFS 61-937



MONTAGE

- Directement au mur
- Déportée par pied télescopique
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION